

# ヤクルトホール照明設備 (2016年4月)

## サス

---

- 1 SUS 24回路 3Kw C型 (30A) (許容280kg迄)
  - 2 SUS 16回路 3Kw C型 (30A) (許容280kg迄)
  - 3 SUS 16回路 3Kw C型 (30A) (許容280kg迄)
- 各 SUSに直回路 2 Kw ミニC型×1、DMX出力×1有り

## ボーダー

---

- 1 Bor W,W,72,78 13灯×4色切替有り 8回路 3KwC型 (30A)  
但し、2回路 (W 1色分) は作業灯として使用 桁吊ボタン有り (許容100kg迄)
- 2 Bor W,W,72,78 13灯×4色切替有り 8回路 3KwC型 (30A)  
但し、2回路 (W 1色分) は作業灯として使用 桁吊ボタン有り (許容100kg迄)
- 3 Bor 全てW 13灯×4色切替有り 8回路 3KwC型 (30A) 桁吊ボタン有り (許容100kg迄)

## 幕前

---

- 1 CL (LB - 1) 8回路 3 KwC型 (30A) (許容200kg迄)
  - 2 CL (LB - 2) 8回路 3 KwC型 (30A) (許容200kg迄)
- Fro上下各5回路 3KwC型 (30A) 1 KwCSQ×8台 (2台4色)  
Fro直回路 2 KwミニC型×1、DMX出力×1有り

## UH. LH

---

- UH 300W 14灯×3色 71,72,22 予備色 63,78
  - LH 300W 15灯×3色 73,59,22
- LHの補助として LHQ常設 100W 4灯×3色×6本 78,40,00 (W) ※但し有料機材

## フロア

---

- FC上下各8回路 6KwC型 (30A) 各2口またはラージC型 (60A) 各1口 (FC3,6,10,13)  
直回路 2 KwミニC型×上下各1、DMX出力×上下各1、DMX入力×1上手のみ有り
- FLC (前コン) 3Kw 4回路C型 (30A) 上下コンモ
- GAL 上下各4回路C型 (30A)

## センター

---

- 1 Kw クセノンピン×2台
  - 1.5Kw C-ロング×2台
- 調光回路4回路 3 KwC型 (30A)  
直回路 2 KwミニC型×2、DMX出力×2有り

## 調光卓

---

- 丸茂製 プリティナA型 プリセット 80本3段
- 記憶容量：500シーン+スタックフェーダーによる記憶 100シーン
- スタックフェーダー：10本×10ページ (チエイスパターンと併用)
- グループフェーダー：6本 COMOS読込可

## 移動機材

---

SS:C-8×16台 (ハイスタンド6本 ロースタンド10本)

D F×12台、T-1×10台、ベース×20枚、ポーターハンガー10本

3連トンボ×7本

## 仮設電源(上手袖奥)

---

単相3線 100V/200V 100A 端子台M8

3相3線 200V 50A 端子台M6

※単3 100Vは38-8S、動力 200Vは8-6より大きな端子は入らないので要注意。

## その他

---

※DMX回線使用の場合：DMX 512/1990、L-3010に対応。1系統のみ可能。

入力：調光室、上袖、客席のうち1か所。 出力：1～3SUS、Fro、上下袖、センター室。

※持込卓使用の場合（一般照明）：DMX 512/1990出力の卓で、ユニット直結となるため

パッチ機能の有するもののみ対応。 入力：調光室、上袖、客席のうち1か所。

※ホール機材、コード、コンセントは一部を除き「C型30A」で統一されています。

変換コードは一切ございません。

---

※インカムは上手操作盤、音響室、調光室、センター室常設分のほか子機1台のみ予備があります。

それ以上使用する場合は持ち込んでください。

---

## ヤクルトホール

〒105-8660 東京都港区東新橋1-1-19

T E L 03-3574-7255

F A X 03-3574-4925

U R L <http://www.yakult.co.jp/hall/>

E-mail [yakulthall@yakult.co.jp](mailto:yakulthall@yakult.co.jp)